



### Parámetros Técnicos

<b>GSM</b>	
Tipo de red	900/1800/1900 Mhz
Módulo GSM	Siemens MC55
Tarjetas SIM	3 V y 1.8 V
Transmisor alimentador de salida	máx. 2 W
Sensibilidad de recepción	104 dBm

<b>Conexiones soportadas</b>	
Llamadas de voz	
Conexión de datos CSD	
Conexión de datos GPRS base 10 es variable a banda	
Envío y recepción de mensajes SMS	

<b>Fax</b>	
Fax	Fax análogo G3
Protocolos soportados	V.27ter (2400bps, 4800bps) V.29 (7200bps, 9600bps)

<b>Antena</b>	
Tipo de conector	SMA
Impedancia	50 Ohm

<b>Punto de Alimentación</b>	
Adaptador	230/12 V; 0,5 A
Possibilidad de conectar a voltaje externo 10-16 V (acumulador 12 V)	

<b>Consumo de la Fuente de Alimentación a 12 V</b>	
Consumo en Stand-by	60mA
Consumo de alimentación durante la llamada	200mA
Consumo máximo durante la llamada	300mA

<b>Interface de Línea</b>	
Tipo de interfaz	2 hilos analógica
Tipo de conector	RJ11, 6/2
Impedancia de línea	600 Ohm
Voltaje exigido	-48V DC
Línea mínima actual (circuito corto)	40mA
Voltaje de llamada	42 Vef, 50 Hz (25Hz / 50Hz versión disponible)

<b>Modos de marcación soportados</b>	
Identificación del llamante	DTMF y pulsación transmisión de CLI en ETSI FSK estándar durante la llamada
Respuesta de supervisión vía polaridad	

<b>Interface de Datos</b>	
Interface de Datos	RS232
Conector	D-Sub 9, hembra
Rango de transmisión	9600-115200 bit/sec, autobauding

<b>Otros</b>	
Dimensiones	170 x 130 x 45 mm
Temperatura de operación	0-45°C
Estado de funcionamiento de la unidad	3 LED - Alimentación, cobertura, estado de línea

<b>Accesorios (no incluidos)</b>	
Batería Energy Bank	3.500 mAh

Distribuidor:

visite nuestra web [www.xacom.com](http://www.xacom.com)



# ENLACE EASYGATE FAX

“SI EL FAX ES SU HERRAMIENTA DE TRABAJO,  
TENEMOS UNA FÓRMULA DE AHORRO PARA USTED”



Copyright 2007 Xacom Comunicaciones

Madrid (Sede Central) C/ Santa Leonor 61, 3º A 28037 Madrid (Spain) Tel.: +34 91 754 48 38 Fax: +34 91 327 42 04  
 Catalunya C/ Aribau 162, 3º H 08036 Barcelona (Spain) Tel.: +34 93 238 81 50 Fax: +34 93 238 81 51  
 Santander (Zona Noroeste) C/ Antonio López 8 bajo 39009 Santander (Spain) Tel.: +34 94 231 08 50 Fax: +34 94 231 31 45  
 Andalucía IBB CENTRO DE NEGOCIOS Avda. de la Palmera, Glorieta Plus Ultra 2 am 1 41013 Sevilla (Spain) Tel.: +34 95 423 77 99 Fax: +34 95 423 83 39  
 Levante GEMINIS CENTER Avda. Cortes Valencianas 39, 2º n° 34 46015 Valencia (Spain) Tel.: +34 96 317 35 47 Fax: +34 96 119 98 01  
 Bilbao C/ Elicano 14, entreplanta dcha 48008 Bilbao (Spain) Tel.: +34 94 434 07 79 Fax: +34 94 410 45 37  
 Francia (Paris) 121, Rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt (France) Tel.: +33 1 55 60 18 34 Fax: +33 1 55 60 18 39





# ENLACE EASYGATE FAX

“Xacom/2N Easygate Fax: funcionalidad y ahorro en sus llamadas. Cuando el fax es imprescindible.”

Voz, SMS, fax y conexión a Internet con velocidad GPRS y con enorme calidad de audio.

Las aplicaciones más habituales son las siguientes:

- ✓ Oficinas para el ahorro en la interconexión de todas las llamadas a móvil
- ✓ Casas sin acceso de línea fija
- ✓ Sitios remotos para la conexión telefónica
- ✓ Casetas de obra
- ✓ Barcos
- ✓ Máquinas de Fax

Existe una posibilidad de trabajar con SMS de contacto normalmente abierto, para el envío de mensajes pregrabados, gracias a una acción interna.

Características:

- ✓ Reducción de costes
- ✓ Transmisión de voz, datos y SMS
- ✓ Conexión a la red GSM para centralita PBX o kit de teléfono



Ahorro instantáneo en sus llamadas fijo/móvil y móvil/móvil asociando al dispositivo la tarjeta SIM del operador que más le convenga. La interconexión con su centralita permitirá además abaratar el coste de las llamadas a la red móvil de sus empleados de forma sencilla.

Funcionalidades imprescindibles a las que se suma el envío y recepción de fax, lo que amplía el abanico de posibilidades del equipo:

- ✓ Un mismo conector permite la comunicación vía fax desde una máquina Grupo 3, a través de la red GSM. Únicamente necesita activar previamente un número adicional de fax asociado a su tarjeta SIM. Podrá conectar cuando lo necesite a través de la línea móvil, garantizando así la transmisión de comunicados bajo cualquier circunstancia.
- ✓ El equipo Xacom/2N Easygate permite además el envío y recepción de SMS mediante software. Con el demodulador FSK que incorpora, podrá visualizar el número de la llamada entrante siempre que su teléfono lo permita. También podrá mantener comunicaciones de datos GPRS o llamadas de datos via MODEM serie.



Sitios remotos

Oficinas

Máquinas de Fax

Barcos

## Características:

- ✓ Reducción de costes
- ✓ 2 hilos, interface FXS (para la conexión del teléfono)
- ✓ ETSI FSK Identificación de línea llamante para ser visualizado en la pantalla del teléfono
- ✓ Envío y recepción de SMS
- ✓ Puerto serie para la conexión de datos
- ✓ Envío y recepción de fax
- ✓ GPRS Tribanda 900/ 1800/ 1900 MHz.
- ✓ Clase 10. Hasta 86,4 Kbps en descarga.
- ✓ Envío automático de SMS que se activa por señal externa
- ✓ Restricción de llamadas ( conjuntamente con operador)
- ✓ Sencillo y fácil de mantener, configuración y actualización